

NEC 差替え互換表 1/2

NEC 中古美品ビジネスホン専門店

アスパイ屋

<https://aspirem.com/>

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

○：差替え可能 X：差替え不可 もしくは主装置のバージョンアップが必要

全ての場合において、ボタン数が違う場合でも差替えは可能です。

標準電話機から ISDN 停電電話機、アナログ停電電話機は工事が必須になります。

AspireUX		差替え後						
		DTZ-24D-1D	DTZ-24BT-1D	DTZ-24D-2D	DTZ-24BT-2D	DTZ-24BT-3D	IP3D-SZCL	IP3D-SZCL-2
差替 え 前	DTZ-24D-1D	○	○	X	X	X	○	○
	DTZ-24BT-1D	○	○	X	X	X	○	○
	DTZ-24D-2D	○	○	○	○	○	○	○
	DTZ-24BT-2D	○	○	○	○	○	○	○
	DTZ-24BT-3D	○	○	○	○	○	○	○
	IP3D-SZCL	○	○	○	○	○	○	○
	IP3D-SZCL-2	○	○	○	○	○	○	○

※末尾 -2D は、Version 1.50 未満の AspireUX 主装置に対応していません ※ -1D → -2D への差替えはお勧めできません

AspireX		差替え後				
		DTL-24D-1D	DTL-24BT-1D	IP3D-SZCL	DTZ-24D-2D	DTR-32K-1D
差替 え 前	DTL-24D-1D	○	○	○	X	○
	DTL-24BT-1D	○	○	○	X	○
	IP3D-SZCL	○	○	○	X	○
	DTR-32K-1D	○	○	○	X	○

※AspireX には AspireUX の電話機を取り付けることはできません ※AspireX には AspireM の電話機は取付可能です

AspireWX		差替え後								
		DTK-12D-1D	DTK-24D-1D	DTK-32D-1D	DTZ-24PA-2D	DTZ-24PD-2D	DTZ-24BT-3D	IP8D-SZCL-3	IP3D-SZCL-2	IP3D-SZCL
差替 え 前	DTK-12D-1D	○	○	—	○	○	○	—	○	○
	DTK-24D-1D	○	○	—	○	○	○	—	○	○
	DTK-32D-1D※	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	DTZ-24PA-2D	○	○	—	○	○	○	—	○	○
	DTZ-24PD-2D	○	○	—	○	○	○	—	○	○
	DTZ-24BT-3D	○	○	—	○	○	○	—	○	○
	IP8D-SZCL-3※	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	IP3D-SZCL-2	○	○	—	○	○	○	—	○	○
IP3D-SZCL	○	○	—	○	○	○	—	○	○	

※DTK-32D-1D、IP8D-SZCL-3 は対象在庫が無い為、未検証

差替える前(左)の機種から、差替える後(上)の機種に差替えた時に動作するかどうかの一覧表です。

○：差替え可能 ×：差替え不可 もしくは主装置のバージョンアップが必要

全ての場合において、ボタン数が違う場合でも差替えは可能です。

標準電話機から ISDN 停電電話機、アナログ停電電話機は工事が必須になります。

AspireM Aspire S		差替え後						
		DTR-16D-1D	DTR-16K-1D	DTR-16KH-1D	DTR-16KM-1D	DTR-16R-1D	DTR-16KR-1D	IP1D-SZCL-2
差替 え 前	DTR-16D-1D	○	×	×	×	○	×	○
	DTR-16K-1D	○	○	×	×	○	○	○
	DTR-16KH-1D	○	○	○	○	○	○	○
	DTR-16KM-1D	○	○	○	○	○	○	○
	DTR-16R-1D	○	×	×	×	○	×	○
	DTR-16KR-1D	○	○	×	×	○	○	○
	IP1D-SZCL-2	○	○	○	○	○	○	○

※漢字対応電話機(Kがつくもの)はバージョン 4.00 以上で利用ができます

主装置 ⇄ 電話機対応一覧表

主装置 \ 電話機	DTZ シリーズ	DTLシリーズ	DTRシリーズ (漢字)	DTRシリーズ (カナ)	DTPシリーズ	DTUシリーズ	DX2Dシリーズ
IP8D-3KSU-B1(AspireWX)	○	×	×	×	×	×	×
IP5D-3KSU-B1(AspireUX)	○	○	×	×	×	×	×
IP3D-3KSU-B1(AspireX)	×	○	○	○	×	×	×
IP1D-8KSU-A1(AspireM)	×	×	○	○	○	○	×
IP1D-KSU-S1(AspireS)	×	×	○	○	○	○	×
B64-U11KSU(Solute300)	×	×	×	○	○	○	×

※上記にて × となってもディスプレイが映る場合があります。ただ、全ての機能が使えないため非推奨となっております